TELENOT
Technik für Sicherheit

Glasbruchprüfgerät PG 1

(Art.-Nr.: 100091602)

ANWENDUNG

Das batteriebetriebene Glasbruchprüfgerät PG 1 dient der Inbetriebnahme und dem Funktionstest der passiven Glasbruchmelder PGM 1.
Es ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für Errichter und Servicepersonal. Der Funktionstest der Glasbruchmelder ist sowohl im montierten als auch unmontiertem Zustand möglich.

Das Glasbruchprüfgerät PG 1 ist für die Prüfung aktiver Glasbruchmelder nicht geeignet.

PRÜFUNG

Im unmontierten Zustand

- Schließen Sie den zu testenden Melder PGM 1 an eine Alarmlinie einer EMZ an.
- Setzen Sie den Sensor auf die Keramikscheibe des Glasbruchprüfgerätes PG 1 auf und betätigen Sie dabei die Prüftaste am Glasbruchprüfgerät PG 1.

Die grüne LED blinkt und der Glasbruchsensor PGM 1 muss auslösen.

Im montierten Zustand

- Reinigen Sie zunächst die Scheibe dicht neben dem Glasbruchmelder sowie den Schwinger des Glasbruchprüfgerätes. Verwenden Sie dazu ein Reinigungstuch und geeignetes Reinigungsmittel (z.B. Alkohol oder Aceton).
- Besprühen Sie den gereinigten Bereich der Scheibe mit dem Kontaktspray für Melderprüfgerät (Art.-Nr.: 100090064).
- Setzen Sie den Schwinger des Glasbruchprüfgerätes in diesem Bereich mit leichtem Druck plan auf und betätigen Sie die Prüftaste am Glasbruchprüfgerät PG 1.

Die grüne LED blinkt und der Glasbruchsensor PGM 1 muss auslösen.

Beim Aufleuchten der roten LED ist ein Batteriewechsel des Prüfgerätes nötig.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH):	(120 x 60 x 25) mm
Gewicht (mit Batterie):	ca. 200 g
Schutzart:	IP 30
Stromversorgung:	9 V - Blockbatterie

60955-302 (1)